

|                                | Тип   | Количество контактов<br>20 AWG | Количество<br>контактов 16 AWG | Service rating | Действующий ток<br>(A) | Действующее<br>напряжение (В) |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| Разъём серии 62IN 2 контакта   | 8-2   | 2                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 3 контакта   | 8-3   | 3                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 4 контакта   | 8-4   | 4                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 3 контакта   | 8-33  | 3                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 3 контакта   | 8-98  | 3                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 2 контакта   | 10-2  |                                | 2                              | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 6 контактов  | 10-6  | 6                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 7 контактов  | 10-7  | 7                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 8 контактов  | 10-8  | 8                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 3 контакта   | 12-3  |                                | 3                              | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 4 контакта   | 12-4  |                                | 4                              | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 8 контактов  | 12-8  | 8                              |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 10 контактов | 12-10 | 10                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 12 контактов | 12-12 | 12                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 14 контактов | 12-14 | 14                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 5 контактов  | 14-5  |                                | 5                              | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 12 контактов | 14-12 | 8                              | 4                              | I              | 7.5/13                 | 600                           |
| Разъём серии 62IN 14 контактов | 14-14 | 14                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 15 контактов | 14-15 | 14                             | 1                              | I              | 7.5/13                 | 600                           |
| Разъём серии 62IN 18 контактов | 14-18 | 18                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 19 контактов | 14-19 | 19                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 8 контактов  | 16-8  |                                | 8                              | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 23 контакта  | 16-23 | 22                             | 1                              | I              | 7.5/13                 | 600                           |
| Разъём серии 62IN 26 контактов | 16-26 | 26                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 11 контактов | 18-11 |                                | 11                             | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 32 контакта  | 18-32 | 32                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 16 контактов | 20-16 |                                | 16                             | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 27 контактов | 20-27 | 27                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 41 контакт   | 20-41 | 41                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 21 контакт   | 22-21 |                                | 21                             | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 55 контактов | 22-55 | 55                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |
| Разъём серии 62IN 31 контакт   | 24-31 |                                | 31                             | II             | 13                     | 1000                          |
| Разъём серии 62IN 61 контакт   | 24-61 | 61                             |                                | I              | 7,5                    | 600                           |